

KARTA KATALOGOWA



SYMBOL: OR-CR-222

EAN: 5901752483033

Czujnik ruchu 360st. IP20, 1200W, do sufitów podwieszanych, 3 sensory

Czujnik przystosowany do montażu w sufitach podwieszanych, służy do sterowania oświetleniem lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrójny system czujników ruchu z detektorami umieszczonymi pod specjalnym kątem zapewnia kontrolę całego obszaru. Urządzenie nadaje się do zastosowania w dużych pomieszczeniach np. hale magazynowe, poczekalnie. Potencjometry do regulacji: czasu świecenia i czułości natężenia światła. Czujnik współpracuje z oświetleniem LED-owym.




Napięcie zasilania:
230V~, 50Hz



Typ czujnika:
podczerwień



Montaż:
podtynkowy



**Regulacja natężenia światła
LUX:**



Kąt widzenia:
360°



Regulacja czasu świecenia TIME:

Informacje ogólne

Max. obciążenie: 1200 W

Max. Obciążenie dla źródła LED: 300 W

Napięcie zasilania: 230V~, 50Hz

Wyjście przekaźnikowe: nie

Czujnik obecności: tak

Kolor: biały

Wymiary czujnika - szerokość (mm): Ø76 mm

Montaż: podtynkowy

Wymiary czujnika - wysokość (mm): Ø76 mm

Wymiary czujnika - głębokość (mm): 87.3 mm

Stopień ochrony (IP): 20

Kąt widzenia: 360°

Typ czujnika: podczerwień

Zasięg detekcji: Ø12 m

Regulacja natężenia światła LUX: tak

Zasięg regulacji światła LUX: <3—2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME: tak

Zakres regulacji TIME: min.: 10 sek. ± 3 sek., max.: 15min.±2min

Regulacja zasięgu detekcji SENS: nie